

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

## colore:

- |          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| ■ crema  | ■ umbra         | ■ nero         |
| ■ bianco | ■ grigio chiaro | ■ grigio scuro |

## Esecuzione:

- |         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|

**Feller-NR:** 87066.LS.G.A.L.60.34**E-NR:** 216 256 050**EAN:** 7613175480084

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| tensione nominale:                   | 250 V                   |
| modo di montaggio:                   | altri                   |
| senza alogeni:                       | Sì                      |
| corrente nominale:                   | 10 A                    |
| numero di prese:                     | 1                       |
| qualità del materiale:               | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20                    |
| materiale:                           | materiale sintetico     |
| tipo di fissaggio:                   | fissaggio con vite      |
| tipo di interruttore:                | deviatore               |
| tipo di presa:                       | norma svizzera tipo 13  |
| direzione di montaggio:              | orizzontale             |
| con illuminazione:                   | Sì                      |
| corrente nominale presa:             | 10 A                    |

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Senza LED

632.BZ  
209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED verde 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Scheda dati: 87066.LS.G.A.L.60.34



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED giallo 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.30  
209 972 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V giallo, 1,0 mA

688.230V.LED.30  
209 952 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED rosso 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40  
209 973 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED blu 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70  
209 977 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

689.230V.LED.70  
209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40  
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

689.230V.LED.30  
209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80  
209 955 900



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V blu, 1,0 mA

688.230V.LED.70  
209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V verde, 1,0 mA

688.230V.LED.80  
209 955 000

## Scheda dati: 87066.LS.G.A.L.60.34



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED bianco 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10

209 970 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

689.230V.LED.10

209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Piccola combinazione - Illuminato - Con  
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +  
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

87066.LS.BAE.34

216 216 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola  
combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato  
- Con lente frontale - Senza telaio di...

920-87060.G.A.FL.60

388 399 050