

**Fiche technique: 87161.GX.54.A.35**


**EDIZIO.liv**


EDIZIO.liv Petite combinaison Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 87161.GX.54.A.35

**E-NR:** 216 261 010

**EAN:** 7613175482026

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>nombre de prises:</b>	1
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>type de commutateur:</b>	interrupteur va et vient
<b>type de prise:</b>	norme suisse type 23
<b>sens de montage:</b>	horizontal
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	16 A

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



EDIZIO.liv - Capot avec plaque de base pour appareils GX - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35  
283 203 010



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema

901.GX.54.A.35  
283 200 010

## Fiche technique: 87161.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite  
combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir 920-87161.G.A.35  
388 422 010  
- Sans cadre de recouvrement - crema

### Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



Petite combinaison - Non lumineux - Avec	87161.BAE
interrupteur à poussoir double et prise type 23 -	216 266 790
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35
	283 200 010



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite	920-87161.G.A.35
combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir	388 422 010
- Sans cadre de recouvrement - crema	