

Scheda dati: 87161.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. Colore:



crema	u mbra	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro
Esecuzione:		
■ GMI.A	G.A	G X.54.A

Feller-NR: 87161.GX.54.A.60

E-NR: 216 261 050 **EAN**: 7613175482040

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
	Sì
senza alogeni:	<u>.</u>
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 985.GX.54.EA.60



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX®

283 203 050



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero

901.GX.54.A.60 283 200 050



Scheda dati: 87161.GX.54.A.60



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola 920-87161.G.A.60 combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza 388 422 050 telaio di copertura - nero

Scomposizione: Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -283 000 110 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component... Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87161.BAE interruttore doppio e presa tipo 23 - 16 A, 250 V 216 266 790 AC, L + N + PE - Con morsetti a innest... EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -901.GX.54.A.60 nero 283 200 050 EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola 920-87161.G.A.60 combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza 388 422 050 telaio di copertura - nero