

EDIZIO due colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 87163.AR63.FX.54.60**E-NR:** 609 197 950**EAN:** 7613175050300

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V**modo di montaggio:** apparente**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 16 A**numero di prese:** 1**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**tipo di interruttore:** deviatore**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** No**corrente nominale presa:** 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero

920-87161.F.60

378 219 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60

283 901 950

Scheda dati: 87163.AR63.FX.54.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...	87163.AR63.BSE 659 835 000
---	-------------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-87161.F.60 378 219 950
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------