

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux

**couleur:** crema coffee noir blanc gris clair gris foncé**Assortiment:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 87163.AR63.FX.54.67**E-NR:** 609 197 040**EAN:** 7613175050331

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V**mode de montage:** apparent**sans halogène:** Oui**courant assigné:** 16 A**nombre de prises:** 1**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**type de commutateur:** interrupteur va et vient**type de prise:** norme suisse type 23**sens de montage:** horizontal**avec éclairage:** Non**courant nominal prise:** 16 A**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-87161.F.67
378 219 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67
283 901 040

Fiche technique: 87163.AR63.FX.54.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé
901.FX.54.67
283 905 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaquette de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - ...	87163.AR63.BSE 659 835 000
--	-------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-87161.F.67 378 219 040
---	-------------------------------