

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 87163.ARL.GMI.A.L.56.34

**E-NR:** 216 380 090

**EAN:** 7613175475899

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                   |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                     |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A                    |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                       |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                    |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique     |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis       |
| <b>type de commutateur:</b>                      | autre                   |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 23    |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal              |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Non                     |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 16 A                    |

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87163.ARL.GMI.A.L.56.34

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.30                   |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 952 900                       |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.80                   |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 955 900                       |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.70                   |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 957 900                       |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.40                   |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 953 900                       |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.10                   |
|  | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 950 900                       |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                            | 689.230V.LED.10                   |
|  | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                        | 209 950 900                       |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

## Fiche technique: 87163.ARL.GMI.A.L.56.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.30  
Avec LED jaune 1,0 mA 209 972 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.30  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 952 000  
combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0  
mA



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40  
Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.70  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 957 000  
combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0  
mA

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                  | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Petite combinaison - Lumineux - Avec contact      | 87163.ARL.BAM.34 |
| à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + | 216 333 790      |
| N + PE - Avec bornes enfichables - ...            |                  |



|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite | 920-87160.GMI.A.FL.56 |
| combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir,  | 388 420 090           |
| lumineux - Avec lentille frontale - A...       |                       |