

## EDIZIOdue colore

### Kleinkombination Unbeleuchtet



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87163.FX.54.67

**E-NR:** 609 163 040

**EAN:** 7613175034959

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 16 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast              |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | Wechselschalter          |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Nein                     |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 16 A                     |

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-87160.F.67  
378 216 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau

985.FX.54.67  
283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67  
283 905 040

**Zerlegung:**



| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit                        | 912.FX.54        |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 283 915 000      |



|   |             |
|---|-------------|
| Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit   | 87163.BSE   |
| Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wec... | 659 830 000 |



|  |              |
|--|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau | 901.FX.54.67 |
|  | 283 905 040  |



|   |                |
|---|----------------|
| Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau | 920-87160.F.67 |
|   | 378 216 040    |