

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87163.KS.FX.54.L.35.34

E-NR: 619 132 010

EAN: 7613175038018

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 16 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 920-87160.F.FL.35
 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 217 010
 Ohne Abdeckrahmen - F - crema



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000
 - LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ
Ohne LED 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80
Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35
Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...)



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000
FX.54



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87163.KS.BSE.34
Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 751 831 002
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Aus/Wechs...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse -
Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-87160.F.FL.35

378 217 010