

Scheda dati: 87203.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Presa doppia tipo 13





Feller-NR: 87203.FX.54.57 **E-NR**: 609 132 890 **EAN**: 7611386844978

Presa doppia tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00



Scheda dati: 87203.FX.54.57

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-87203.F.57 378 100 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57 283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Presa doppia tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE

- incolore

87203.BSE

653 505 000



Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 -

Senza telaio di copertura - F - coffee

920-87203.F.57 378 100 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890