

Scheda dati: 87203.Q.60.84

## STANDARDdue

### Presa doppia tipo 13 Illuminato



**colore:**

● nero

● bianco

**Esecuzione:**

● Q

● QMI

**Feller-NR:** 87203.Q.60.84

**E-NR:** 657 106 150

**EAN:** 7613175404134

Presa doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela - Profondità 40 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| corrente nominale:                      | 10 A                   |
| tensione nominale:                      | 250 V                  |
| modo di montaggio:                      | incastrato             |
| versione:                               | norma svizzera tipo 13 |
| senza alogeni:                          | Sì                     |
| numero di unità:                        | 2                      |
| chiudibile:                             | No                     |
| con coperchio a cerniera:               | No                     |
| tipo di collegamento:                   | morsetto a innesto     |
| con protezione dal contatto incrementa: | No                     |
| qualità del materiale:                  | Duroplast              |
| sovratensore:                           | No                     |
| protezione da corrente di guasto:       | No                     |
| adatto per grado di protezione (IP):    | IP20                   |
| numero di prese commutabili:            | 0                      |
| con illuminazione funzionale:           | No                     |
| con illuminazione di orientamento:      | No                     |
| materiale:                              | materiale sintetico    |
| corrente di guasto nominale:            | 0 mA                   |
| tipo di fissaggio:                      | fissaggio con vite     |
| resistenza agli urti:                   | IK00                   |

**Accessorio:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900      |
|     | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED rosso 1,0 mA                                                                            | 644-2.BZ.230V.LED.40<br>209 953 200 |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED bianco 1,0 mA                                                                           | 644-2.BZ.230V.LED.10<br>209 950 200 |
|   | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED verde 1,0 mA                                                                            | 644-2.BZ.230V.LED.80<br>209 955 200 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED giallo 1,0 mA                                                                           | 644-2.BZ.230V.LED.30<br>209 952 200 |

## Scheda dati: 87203.Q.60.84

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|     | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Senza LED                                                                                       | 634-2.BZ<br>209 962 000             |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900      |
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...   | 920-87203.Q.A.FL.60<br>388 427 150  |
|   | Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED blu 1,0 mA                                                                              | 644-2.BZ.230V.LED.70<br>209 957 200 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Presse doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - BSE...    | 87203.BSE.84<br>677 824 000        |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ... | 920-87203.Q.A.FL.60<br>388 427 150 |

Scheda dati: 87203.Q.60.84

