

Scheda dati: 87203.Q.61.84

STANDARDdue

Presa doppia tipo 13 Illuminato



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

Feller-NR: 87203.Q.61.84

E-NR: 657 106 100

EAN: 7613175348247

Presa doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela - Profondità 40 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED rosso 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED verde 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200

Scheda dati: 87203.Q.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Aggiunta illuminazione per presa doppia - Con LED blu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pres a doppia tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - BSE...	87203.BSE.84 677 824 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa doppia tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100

Scheda dati: 87203.Q.61.84

