

EDIZIOdue colore

Presadoppia tipo 23



colore:

- crema
- arancione
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 87223.FX.54.65




E-NR: 609 602 030

EAN: 7611386916200





Presadoppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm -
FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 87223.FX.54.65
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-87223.F.65 378 757 030
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro	985.FX.54.65 283 901 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Presse doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - BSE - incolore	87223.BSE 633 654 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
	Set di copertura - Per presa doppia tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-87223.F.65 378 757 030