

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise double type 23 Lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

☐ blanc

Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

**Feller-NR:** 87223.G.A.61.84

**E-NR:** 657 936 000

**EAN:** 7613175437200

EDIZIO.liv - Prise double type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Système de fixation SNAPFIX® - sans conduit de lumière - Parallèle - Profondeur 40 mm - G.A - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 16 A                     |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                    |
| <b>mode de montage:</b>                           | installation à encastrer |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 23     |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                      |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 2                        |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                      |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                      |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches           |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Non                      |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | matière thermoplastique  |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                      |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Non                      |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                     |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                        |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Oui                      |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Oui                      |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique      |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 0 mA                     |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis        |
| <b>résistance aux chocs:</b>                      | IK00                     |

**Accessoires:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour prises double - Sans LED                                                                                         | 634-2.BZ<br>209 962 000             |
|     | Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                            | 644-2.BZ.230V.LED.30<br>209 952 200 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |
|   | Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                            | 644-2.BZ.230V.LED.10<br>209 950 200 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900      |

## Fiche technique: 87223.G.A.61.84

 Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED vert 1,0 mA 644-2.BZ.230V.LED.80  
209 955 200

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.10  
209 950 900

 Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED rouge 1,0 mA 644-2.BZ.230V.LED.40  
209 953 200

 Élément d'éclairage pour prises double - Avec LED bleu 1,0 mA 644-2.BZ.230V.LED.70  
209 957 200

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.40  
209 953 900

### Décomposition:

|  | Name / Kategorie                                                                                                                     | Feller-Nr / E-NR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     | Prise double type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec LED vert 1,0 mA - Avec bornes enfichables - Parallèle - Syst...  | 87223.BAE.84        |
|                                                                                     |                                                                                                                                      | 657 936 790         |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise double type 23 - Avec lentille frontale - Sans cadre de recouvrement - G.A (920-) -... | 920-87223.G.A.FL.61 |
|                                                                                     |                                                                                                                                      | 388 437 000         |