

Scheda dati: 87303.BKE.53.61.84

EDIZIOdue colore

Presa tripla tipo 13 Illuminato

colore:

 bianco

Esecuzione:

 BKE

 BKE.53



Feller-NR: 87303.BKE.53.61.84

E-NR: 873 634 000

EAN: 7611386951546

Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - BKE53 - bianco - IP20 - 80 x 130 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87303.F.61 378 106 000
	Telaio di copertura EDIZIO due colore - BKE - bianco	2911.BKE.61 374 915 000
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...	2201.BKE.53 372 903 510
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000

Scheda dati: 87303.BKE.53.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a	2201.BKE.53
	scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...	372 903 510
	Presse tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V	87303.BKE.61.84
	AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - BKE...	873 134 000