


Scheda dati: 87303.FX.54.S.65

EDIZI Due colore


Presa tripla tipo 13




colore:




crema



arancione



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87303.FX.54.S.65

E-NR: 609 136 030

EAN: 7611386796802

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 1 presa separata - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	1
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 87303.FX.54.S.65
Accessorio:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata	920-87303.F.S.65
- Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	378 108 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65
	283 905 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - 1 p...	87303.BSE.S.FX
	657 166 790



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39
	283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65
	283 905 030



Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata	920-87303.F.S.65
- Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	378 108 030