

Standard

Presà tripla tipo 23 Illuminato



colore:

 bianco

Esecuzione:

 JK

 JK.53

 JK.53.SN

Feller-NR: 87323.JK.53.SN.61.84

E-NR: 573 764 000

EAN: 7611386964249

Presà tripla tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm - Altezza di montaggio 53 mm - JK53.SN - bianco - IP20 - 70 x 130 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	installazione a incasso
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio da scatto
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 - Senza placca di copertura - P - bianco	920-87323.P.61 377 634 000
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN - Adatto per apparecchi incassati standard, esecuzione JK - Fissaggio SNAP	2201.JK.53.SN 372 903 400
	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato - 70 x 70 mm	2711-87303.BS.JK 376 156 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900

Scheda dati: 87323.JK.53.SN.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Scheda dati: 87323.JK.53.SN.61.84

